

CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERADOR

Potencia máxima nominal	Kva	4,6
Potencia continua nominal	Kva	4,2
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Potencia acústica	dB(A)	97

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor		Subaru
Modelo		EX21 DH
Combustible		Gasolina
Cilindrada	cc	211
Potencia máxima	H.P.	7
Nº de cilindros		1
Arranque		Manual
Depósito combustible	Ltrs.	3,6
Autonomía (75%)	H	3h

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca Alternador		Soga
Polos	Nº	2
Grado protección		IP23
Aislamiento	Clase	H
Regulador de tensión		Condensador
Diferencial		Sí
Tomas monofásicas	Nº	2 unidades 230V - 16A

ACCESORIOS DE SERIE

Dos ruedas de goma con rodamientos y centro metálico
 Diferencial para proteger contra contactos eléctricos directos
 Chasis de acero tubular con 3 chapas protectoras (frontal, superior y lateral)
 Cinco amortiguadores anti vibratorios protegiendo motor y alternador
 Pie de apoyo con amortiguador anti vibratorio que absorbe golpes secos

OPCIONES

Pica toma de tierra

DIMENSIONES Y PESO

Largo	mm	640
Ancho	mm	600
Alto	mm	510
Peso	kg	51


MONOFÁSICO

50HZ

GASOLINA

**ARRANQUE
MANUAL**
