

CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERADOR

Potencia máxima nominal	Kva	6,6
Potencia continua nominal	Kva	6,0
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Potencia acústica	dB(A)	97

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor		Subaru
Modelo		EX40 DHS
Combustible		Gasolina
Cilindrada	cc	404
Potencia máxima	H.P.	14
Nº de cilindros		1
Arranque		Eléctrico
Depósito combustible	Ltrs.	7
Autonomía (75%)	H	3h 30

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca Alternador		Soga
Polos	Nº	2
Grado protección		IP23
Aislamiento	Clase	H
Regulador de tensión		Condensador
Diferencial		Sí
Tomas monofásicas	Nº	2 unidades 230V - 16A

ACCESORIOS DE SERIE

Dos ruedas de goma con rodamientos y centro metálico
Una asa robusta para un desplazamiento sencillo
Diferencial para proteger contra contactos eléctricos directos
Chasis de acero tubular con 3 chapas protectoras (frontal, superior y lateral)
Cinco amortiguadores anti vibratorios protegiendo motor y alternador
Pie de apoyo con amortiguador anti vibratorio que absorbe golpes secos

OPCIONES

Pica toma de tierra
Deposito grande de 27,5 L (autonomía 13h 20)
AVR - Regulador de voltaje automático

DIMENSIONES Y PESO

Largo	mm	815
Ancho	mm	695
Alto	mm	640
Peso	kg	92


MONOFÁSICO

50HZ

GASOLINA

ARRANQUE ELÉCTRICO
