

CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERADOR

Potencia máxima nominal	Kva	3,00
Potencia continua nominal	Kva	2,80
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Potencia acústica	dB(A)	96
Nivel de presión acústica a 4 m	dB(A)	75

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor		Rato R210i
Combustible		Gasolina
Cilindrada	cc	212
Potencia máxima	H.P.	5,70
Nº de cilindros		1
Arranque		Manual
Depósito combustible	Ltrs.	9,0
Autonomía (50%)	H	8h 00

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca Alternador		Benza Inverter
Polos	Nº	2
Regulador de tensión		Inverter
Diferencial		Si
Tomas monofásicas	Nº	1 unidad 230V - 12A
Toma DC 12V	Amperios	8A

ACCESORIOS DE SERIE

Sensor de aceite
Diferencial
Tecnología Inverter con onda senoidal pura
Salida 12V 8A (conexión positiva y negativa Fast-on macho.)
Alerta sobrecarga
Modo Económico ESC throttle (reducción de consumo con uso de poca carga)
Toma de tierra
Ruedas y asa ergonimica plegable

DIMENSIONES Y PESO

Largo	mm	605
Ancho	mm	432
Alto	mm	493
Peso	kg	37


MONOFÁSICO

50HZ

GASOLINA

**ARRANQUE
MANUAL**
