

# Bancada BX3000AVR

## CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERADOR

Potencia máxima nominal	Kva	3,75
Potencia continua nominal	Kva	3,4
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Potencia acústica	dB(A)	96

## CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor		Rato
Modelo		R210
Combustible		Gasolina
Cilindrada	cc	212
Potencia máxima	H.P.	5,7
Nº de cilindros		1
Arranque		Manual
Depósito combustible	Ltrs.	15
Autonomía ( 75% )	H	9h

## CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca Alternador		Rato
Polos	Nº	2
Grado protección		IP23
Aislamiento	Clase	H
Regulador de tensión		Condensador
Diferencial		Sí
Tomas monofásicas	Nº	2 unidades 230V - 16A
Regulación de voltaje ( AVR )		Sí

## ACCESORIOS DE SERIE

Alternador con AVR
Voltímetro
Sistema de alerta de aceite
Filtro y silencioso grande
Diferencial
Toma cargador de baterías 12V

## OPCIONES

Pica toma de tierra
Kit de ruedas + asas

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	mm	593
Ancho	mm	475
Alto	mm	468
Peso	kg	48,5


**MONOFÁSICO**

**50HZ**

**GASOLINA**

**ARRANQUE  
MANUAL**
